

M-DAB.01

Antena DAB amplificada



Antena amplificada de cristal para la recepción de radio digital DAB

Para quienes deseen utilizar la radio digital DAB, es necesario el uso de una antena para la recepción de la señal digital.

Disponemos de tres tipos diferentes de conexión, Fakra, SMA y SMB, según el modelo en el que se vaya a instalar.

M-DAB01.F (Fakra)



M-DAB01.A (SMA)



M-DAB01.S (SMB)



Compatibilidad

M-DAB01.F (Fakra)

- M-DL7000D
- M-DVD6000DAB

M-DAB01.A (SMA)

- M-AN700DAB
- M-AN900DAB
- M-AN6560DAB
- M-AN1000DAB

M-DAB01.S (SMB)

- Universal

Especificaciones

- Frecuencias 174-237 MHz Banda III, 1452-1492 MHz Banda L
- Impedancia 50 ohmios
- Ganancia 16-20 dB (potencia de entrada -30 dBm)
- Tensión de alimentación 9-16 voltios
- Corriente de funcionamiento 30 mA
- Tipo de conector:
M-DAB01.F (Fakra)
M-DAB01.A (SMA)
M-DAB01.S (SMB)