

CAMÉRA DE REcul HD

MANUEL D'UTILISATION

RCM04AHQ
RCM08WAHQ



MACROM

Table des matières

Garantie	3
Consignes de sécurité	3
Caractéristiques techniques	3
Présentation du produit	4-5
Schéma de connexion	6
Installation	6
Déclaration de conformité	7

Garantie

Merci d'avoir acheté ce produit Macrom. Si vous avez besoin d'assistance pour ce produit, veuillez vous adresser au magasin où vous l'avez acheté ou au distributeur local dans votre pays.

La garantie ne couvre pas les dommages accidentels dus à une utilisation ou une installation inappropriée, à des connexions incorrectes à l'alimentation électrique ou à des inversions de polarité, ainsi qu'à la coupure ou à l'altération des câbles de connexion.

Informations de sécurité

Avant de commencer l'installation, déconnectez le câble de la borne négative de la batterie afin d'éviter tout court-circuit pendant l'installation. Ce produit doit être correctement installé par un installateur Macrom agréé. Une installation incorrecte peut endommager l'appareil et/ou le véhicule. Vérifiez les connexions électriques et la conduite du véhicule avant l'installation.

L'installation de ce produit peut ne pas convenir à certains types de véhicules.

- Spécifications**
- Solution compatible AHD/CVBS
 - Caméra CMOS couleur 1/3" NTSC/PAL
 - Résistance à l'eau IP68
 - Angle de vision horizontal de 120°
 - Sensibilité nocturne 0,1 Lux
 - Résolution :
 - AHD1920*1080P
 - CVBS 733*493P
 - Lignes de guidage pour le stationnement (marche/arrêt)
 - Tension de fonctionnement de 12/24 volts =.

Présentation du produit

Vue avant

Caméra arrière

Presse-étoupe

Lignes directrices (BLANC)

Connecteur rapide

Commutation entre les sorties vidéo CVBS vers AHD (VERT)

+12V DC

Signal vidéo

Connecteur Vidéo / Alimentation CC

(BLANC)

Lignes directrices visibles: FERMÉ

Lignes directrices désactivées: COUPÉ

(VERT)

Sortie vidéo CVBS: FERMÉ

Sortie vidéo AHD: COUPÉ

Présentation du produit

+12V DC

Signal vidéo

Connecteur Vidéo / Alimentation CC

- Pour activer les lignes directrices ou la commutation entre la vidéo composite et la haute résolution, coupez respectivement les liens suivants :
 - Fil blanc pour l'activation/la désactivation des lignes directrices (réglage d'usine "VISIBLE")
 - Fil vert pour CVBS/AHD (réglage d'usine CVBS)

(BLANC)

Lignes directrices visibles: FERMÉ

Lignes directrices désactivées: COUPÉ

(VERT)

Sortie vidéo CVBS: FERMÉ

Sortie vidéo AHD: COUPÉ

Schéma des connexions

Signal vidéo

+12V BATT

Consentement de marche arrière (REVERSE)

Marche arrière

+12V ACC

Châssis (GND)

Installation

- Avant de percer des trous dans la voiture, assurez-vous qu'il n'y a pas de câbles ou de composants mécaniques et/ou électroniques de la voiture.
- Pour garantir l'étanchéité, veillez à insérer correctement l'œillet en caoutchouc dans le trou prévu pour le passage du câble.
- Avant de coller les pièces, il est recommandé de nettoyer les surfaces avec un détergent (par exemple de l'alcool).
- Chauffez les surfaces pour permettre une bonne adhérence des composants.
- Connectez le fil d'alimentation + 12V au service ACC de la clé de la voiture.
- Afin de visualiser l'image de la caméra de recul, le moniteur doit être équipé du consentement REVERSE provenant du feu de recul de la voiture.

Déclaration de conformité

CE

Le fabricant GMA ITALIA s.r.l. déclare que les modèles de caméras arrière RCM04AHQ - RCM08WAHQ - de la marque Macrom - sont conformes à la directive 2014/53/UE.

Le texte complet de la déclaration de conformité UE est disponible à l'adresse Internet suivante : www.macrom.it, ou auprès de GMA ITALIA s.r.l. - V. Di Vittorio, 7/33 Rho - 20017 (MI) Italie.

Fabriqué en Chine par GMA ITALIA s.r.l. - V. Di Vittorio, 7/33 Rho - 20017 (MI) Italie

Informations destinées aux utilisateurs d'appareils

Conformément au décret législatif n° 49 du 14 mars 2014 "Mise en œuvre de la directive 2012/19/UE relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE)".

Le symbole de la poubelle barrée figurant sur l'appareil indique que le produit, à la fin de sa durée de vie utile, doit être collecté séparément des autres déchets.

L'utilisateur doit donc remettre l'appareil intact, avec ses composants essentiels, à la fin de sa durée de vie, aux centres de collecte sélective des déchets électroniques et électrotechniques appropriés, ou le restituer au revendeur lors de l'achat d'un nouvel appareil de type équivalent, à raison d'un pour un, ou d'un pour zéro pour les appareils dont le côté le plus long est inférieur à 25 cm. Le tri sélectif adéquat en vue du recyclage, du traitement et de l'élimination environnementale compatible de l'appareil mis au rebut contribue à éviter d'éventuels effets négatifs sur l'environnement et la santé et favorise le recyclage des matériaux qui composent l'appareil.

L'élimination abusive du produit par l'utilisateur entraîne l'application des sanctions administratives prévues par le décret législatif n° 49 du 14 mars 2014.

MACROM

G.M.A ITALIA s.r.l.
V. Di Vittorio, 7/33 Rho - 20017 (MI) Italia

www.macrom.it

RCM04AHQ - RCM08WAHQ-Ver.2.0